

**Tenda**



**U18a**

**AX1800 Wi-Fi 6 双频USB无线网卡**

[www.tenda.com.cn](http://www.tenda.com.cn)



# U18a

## AX1800 Wi-Fi 6 双频USB无线网卡

### 产品描述

U18a是一款采用新一代Wi-Fi 6技术的USB无线网卡，外置2根高增益5dBi天线，信号接收性能倍增，5G无线速率可达1201Mbps，2.4G无线速率可达574Mbps，配合USB 3.0的接口，性能相比Wi-Fi 5更加出众。U18a外观设计时尚科技，可置于桌面凸显大气的设计感，无需弯腰拔插，满足大部分笔记本与台式电脑的信号接收使用。U18a可支持Windows10、Windows 11操作系统的免驱安装，使用灵活方便。搭配Wi-Fi 6路由器使用，观看4K视频，玩大型3D游戏更加流畅。

## 产品特性



### 穿墙出色 信号满格

外置两根5dBi天线提供强劲的信号传输和接收能力，信号传输范围广且可穿透多面墙，享受稳定和高速的无线网络连接。



### 电竞利器 畅享极速

采用最新的Wi-Fi 6技术，配合双频传输功能实现最高达1800Mbps无线速率传输，带来优秀的游戏体验和沉浸感。

2.4G频段：574Mbps -穿透力强，适合远距离传输

5G频段: 1201Mbps -速度更快，适合近距离使用



### 稳定传输 星驰电走

U18a的USB 3.0接口传输速率是USB 2.0的十倍，充分利用其高速传输速率实现更好的网络连接。



### 免驱安装，省时省力

U18a内置驱动程序，将网卡插入电脑自动安装驱动，即插即用。

## 产品特性

---



### 一线连接，灵活摆放

USB连接线和桌面式摆放设计有利于网络信号接收。通过简单轻松的连接方式，实现灵活部署。



### WPA3 加密 冲浪护航

采用领先的Wi-Fi安全标准WPA3，进一步完善 Wi-Fi 加密以提高安全性

# 产品规格

硬件规格	
接口	USB3.0
天线	外置2*5dBi天线
按钮	-
LED指示灯	1 * System LED
产品尺寸	243.8mm*101mm*27mm(长 x 宽 x 高)
无线功能	
无线标准	IEEE802.11ax/ac/n/a 5GHz IEEE802.11ax/b/g/n 2.4GHz
无线频段	5GHz 2.4GHz
无线速率	5GHz: 1201Mbps 2.4GHz: 574Mbps
传输功率	<20dBm (EIRP)
无线模式	Station Mode
无线安全	WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2、WPA3
其他	
认证	SRRC
包装内容	1 *无线网卡 U18a 1 *安装指南
系统要求	Windows10、Windows 11
环境	工作温度: 0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F) 储存温度: -40°F ~ 158°F (-40°C ~ 70°C ) 工作湿度: 10% ~ 90% RH 不凝结 储存湿度: 5% ~ 90%RH 不凝结
关联产品	AX3、RX3、RX9 Pro

☎ 全国客服电话  
**400-6622-666**

## 深圳市吉祥腾达科技有限公司

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn

Tel:0755-2765 7098

Fax:0755-2765 7178

PC:518055